



ENDRESS

Power Generators

ESE 406 HS-GT

Artikel-Nr.: **112302**

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|----------|
| Generatortyp | synchron |
| Max.Leistung 1~ [kVA/kW] | 5.1/4.6 |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Nennstrom [A] | 18,3 |
| Leistungsfaktor [cos φ] | 0,9 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Schutzart Generator [IP] | 23 |

Motor

| | |
|--|-----------------------|
| Motortyp | HONDA GX 270 / 8 HP |
| Bauart | 1-Zylinder 4-Takt OHV |
| Hubraum [cm ³] | 270 |
| Leistung bei 3000 U/min | 4,6 |
| CO ₂ - Emissionen [g / kWh] | 762 |
| CO ₂ Testverfahren | k.A |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt [l] | 30 |
| Verbrauch bei 75% Last [l/h] | 1,5 |
| Laufzeit bei 75% Last [h] | 20 |
| Startsystem | Reversierstart |
| Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] | 97 |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] | 72 |
| Gewicht ca. [kg] | 61 |
| Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
| Steckdosen | 2 x 230 V/16 A |

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.1.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 406 HS-GT

Artikel-Nr.: 112302



Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Mögliche Einsatzbereiche

230V

Elektrowerkzeuge bis

3800W

Garten- oder Baugeräte bis

2600W

Kompressoren oder Pumpen bis

2000W

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Wartungssatz

164 029

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.1.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

